



IP-видеорегистратор

QVC-NVR-R432/4K

Описание

Сетевой видеорегистратор 32-х канальный. Предназначен для построения систем охранного телевидения.

Возможности

- Подключение до 32-х IP-видеокамер
- Поддержка записи с разрешением 8 Мп (4K)
- 4×HDD до 10 ТБ
- Сжатие H.264/H.264+/H.265/H.265+
- Тревожный вход/выход 16/1

Технические характеристики

Модель	QVC-NVR-R432/4K
Аудио и видео	
Количество IP-каналов	32
Аудио	1 вых.
Отображение	
Интерфейсы	2 HDMI, 1 VGA
Разрешение видеовыхода	VGA: 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080; HDMI 1: 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160/EDID; HDMI 2: 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080

Модель	QVC-NVR-R432/4K
Декодирование	4K: 60 к/с 4 Мп: 120 к/с 2 Мп: 240 к/с
Раскладка окон	1/4/9/12/16/20/25/36
Отображение в окне	Название камеры, время, закрытие объектива, обнаружение движения, запись
Запись	
Сжатие	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Аудиокодек	G.711A/G.711U
Разрешение	8 Мп/5 Мп/3 Мп/1080P/960P/720P
Входящий битрейт	128 Мбит/с
Исходящий битрейт	256 Мбит/с
Режим записи	Вручную, по расписанию (обычный, непрерывный режим), по движению, ИИ, стоп
Продолжительность записи	1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 с, постзапись: 10~300 с
События и тревога	
Действия при событии	Запись, PTZ-управление, запуск обхода, снимок и вывод информации на монитор
Видеодетекция	Обнаружение движения, зоны: 396 (22×18) и закрытие объектива
Тревожные входы	16
Тревожные выходы	1
Видеоаналитика	
Распознавание лиц	Да
Защита периметра	Да

Модель	QVC-NVR-R432/4K
Воспроизведение и резервное копирование	
Синхронизация воспроизведения	1/4/8/16
Режимы поиска	По времени/дате, ИИ, по обнаружению движения и посекундный поиск (с точностью до секунды)
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, выбор следующей/предыдущей камеры, на весь экран, цифровое увеличение
Резервное копирование	Через USB/по сети
Сеть	
Интерфейс	2 порта RJ-45 (100/1000 Мбит/с)
POE-интерфейс	Нет
Сетевые протоколы	rtsp, upnp, ddns, dhcp, udp, tcp, ftp, http, https
Максимальное число подключений	32 пользователей
Мобильные платформы	iOS, Android
Программное обеспечение	Windows (QTECH P2P)
Совместимость	ONVIF
Хранение	
Внутренний жесткий диск	4 порта SATA III, емкость до 10 ТБ
eSATA	1
Дополнительные интерфейсы	
USB	3 порта (2 на задней панели USB2.0x1, USB3.0x1; 1 на передней панели USB2.0)
RS232	Нет

Модель	QVC-NVR-R432/4K
RS485	Да
Питание	
Тип питания	DC 12 В/5 А
Макс. потребляемая мощность	12 Вт
Эксплуатация	
Рабочая температура, °C	От –10 до +50
Ширина, мм	378
Длина, мм	326
Высота, мм	66
Вес, кг	3

Информация для заказа

Модель	Описание
QVC-NVR-R432/4K	IP-видеорегистратор 32-х канальный. Входящий поток на запись: до 256 Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.264/H.264+/H.265/H.265+; Запись: разрешение до 4K; HDD: 4 SATA3 до 10 ТБ; Декодирование: 2 кн.×4K/16 кн. - 1080P@25 к/с; Выходы: 2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порт 100/1000 Мбит/с. USB:3 порта; P2P, ONVIF; Моб.ОС: iOS, Android; Питание: DC 12 В

Общая информация

Замечания и предложения

Мы всегда стремимся улучшить нашу документацию и помочь вам работать лучше, поэтому мы хотим услышать вас. Мы всегда рады обратной связи, в особенности:

- ошибки в содержании, непонятные или противоречащие места в тексте;
- идеи по улучшению документации, чтобы находить информацию быстрее;
- неработающие ссылки и замечания к навигации по документу.

Если вы хотите написать нам по поводу данного документа, то используйте, пожалуйста, форму обратной связи на сайте qtech.ru.

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра helpdesk.qtech.ru.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 269-08-81

Центральный офис +7 (495) 477-81-18

Электронная версия документа

Дата публикации: 26.02.2024



https://files.qtech.ru/upload/cameras/QVC-NVR-R432_4K/QVC-NVR-R432_4K_datasheet.pdf