



## Модуль зарядного устройства для ИБП 6 и 10 кВ·А

### QPS-OLX-CHG-24A

#### Описание

Модуль зарядного устройства позволяет подключить к ИБП QTECH QPS-OLX-RM-6-SK, QPS-OLX-RM-10-SK, QPS-OLS-RT-6-192SK и QPS-OLS-RT-10-192SK большее число внешних батарейных блоков для увеличения времени автономной работы.

ЗУ QPS-OLX-CHG-24A для ИБП QTECH (6-10 кВ·А) или ИБП с количеством батарей 16–20 в одной линейке. ЗУ позволяет увеличить время автономии ИБП. ЗУ QPS-OLX-CHG-24A, высоконадёжный зарядный модуль стоечного исполнения со встроенными аккумуляторами в корпусе.



#### Технические характеристики

QPS-OLX-CHG-24A	Описание
Входное напряжение	110–270 В
Ток заряда	1–24 А (24 А при входном напряжении >176 В)

QPS-OLX-CHG-24A	Описание
Входные разъёмы	Клеммная колодка (для подключения рекомендуется использовать провода сечением 6 мм <sup>2</sup> )
Индикация	LED-дисплей, звуковые сигналы
Коммуникационные порты	USB, RS232, EPO
Габариты (Ш×Г×В)	438×550×86 мм

## Информация для заказа

Модель	Описание
QPS-OLX-CHG-24A	Модуль зарядного устройства QTECH для увеличения количества подключённых батарейных модулей к одному ИБП, ток заряда 24 А, для установки в стойку 19"

## Общая информация

### Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» → «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» → «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте [sc@qtech.ru](mailto:sc@qtech.ru).

### Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра [helpdesk.qtech.ru](https://helpdesk.qtech.ru).

Телефон Технической поддержки +7 (495) 269-08-81

Центральный офис +7 (495) 477-81-18

### Электронная версия документа

Дата публикации: 28.08.2024



[https://files.qtech.ru/upload/ups/accessories/QPS-OLX-CHG-24A\\_datasheet.pdf](https://files.qtech.ru/upload/ups/accessories/QPS-OLX-CHG-24A_datasheet.pdf)