



Аналоговый шлюз

QVI-2108-FXSO

Описание

Шлюз QTECH QVI-2108-FXSO — это многофункциональный аналоговый шлюз, предлагающий 4 FXS-порта для подключения аналоговых телефонов и 4 FXO-порта для подключения городских телефонных линий и обеспечивающий бесшовное взаимодействие между VoIP и традиционной телефонной системой. Пользователи могут легко подключить свой аналоговый телефон, факс, АТС через стандартный голосовой интерфейс. Шлюз поддерживает стандартный протокол SIP и совместим с ведущими платформами IMS/NGN и системами IP-телефонии на основе SIP. Он идеально подходит для малого и среднего бизнеса, колл-центров и географически разнесенных компаний, которые нуждаются в услугах VoIP.

Ключевые преимущества

- Сочетание 4 FSX- и 4 FXO-портов в одном устройстве
- Поддержка передачи факсов
- Поддержка IP-транка
- Гибкое объединение портов в группы
- Поддержка Data/Voice/Management VLAN

Технические характеристики

Модель	QVI-2108-FXSO
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • 4×FXS и 4×FXO: RJ11 • Ethernet: 3×LAN, 1×WAN 10/100 Мбит/с

Модель	QVI-2108-FXSO
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> • Кодеки: G.711a/u law, G.723.1, G.729A/B • Подавление пауз (Silence suppression) • Комфортный уровень шума (Comfort Noise) • Детектор активности речи (VAD) • Эхо компенсация (рекомендации G.168, до 128 мс) • Адаптивный джиттер-буфер • Программируемое управление уровнем усиления • Передача факса: T.38 и pass-through • Режимы Модем/POS • передача DTMF (INBAND, RFC2833, SIP INFO) • Поддержка VLAN 802.1P/802.1Q • Поддержка QoS и DiffServ на уровне маршрутизации
Традиционная телефония FXS	<ul style="list-style-type: none"> • Разъемы: RJ11 • Тип набора: Тон и Пульс (10 и 20 п/с) • АОН: DTMF/FSK • Максимальная длина кабеля: 3 км • Поддержка обратной полярности • Программируемый тон вызова
Традиционная телефония FXO	<ul style="list-style-type: none"> • Разъемы: RJ11 • Тип набора: Тон и Пульс • АОН: DTMF/FSK • Поддержка определения сигнала “Занято” • Поддержка обратной полярности • Поддержка задержки ответа • Программируемый тон вызова • Определение отсутствия линии
VoIP	<ul style="list-style-type: none"> • SIP v2.0 (UDP/TCP), RFC3261 SDP, RTP(RFC2833), RFC3262, 3263, 3264, 3265, 3515, 2976, 3311 • RTP/RTCP, RFC2198, 1889 • SIP TLS/SRTP • RFC4028 Session Timer • RFC3266 IPv6 в SDP • RFC2806 TEL URI • RFC3581 NAT, rport • Поддержка Outbound Proxy • Поддержка DNS SRV/A Query/NATPR Query • Поддержка SIP-транков • Поддержка Early Media/Early Answer • NAT: STUN, Статический/Динамический NAT

Модель	QVI-2108-FXSO
Сеть	<ul style="list-style-type: none"> • Назначение IP-адреса — статическое, DHCP • Поддержка PPPoE • Поддержка IPv4/IPv6 • Поддержка TCP, UDP, TFTP, FTP, ARP, RARP, Ping, NTP, SNTP, HTTP/HTTPS, DNS • Поддержка Ping/Tracert • Поддержка DHCP Options 66, 120, 121
Дополнительные возможности	<ul style="list-style-type: none"> • Поддержка групп портов • Поддержка списков доступа по Веб и Telnet • Поддержка Action URL • Поддержка плана нумерации • Поддержка правил маршрутизации по префиксам • Модификация номеров вызывающих и вызываемых абонентов
Установка и эксплуатация	<ul style="list-style-type: none"> • Веб-интерфейс/Telnet • TR069 • Автоконфигурация • Бэкап и восстановление конфигурации • CDR • Обновление программного обеспечения с помощью веб-интерфейса • Захват сетевого трафика • SNMP v1/v2/v3 • Syslog • NTP/Зимнее и летнее время • Настройка с помощью IVR
Физические характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Электропитание: ~100 – 240 В, 50 – 60 Гц • Блок питания 12 В, 2 А • Энергопотребление: 20 Вт • Рабочий диапазон температур: 0 °С – +45 °С • Диапазон температур для хранения: -20 °С – +80 °С • Влажность: 10 % – 90 % без конденсата • Соответствие требованиям: CE, FCC

Информация для заказа

Модель	Описание
QVI-2108-FXSO	Шлюз аналоговый 1U, 4 порта FXS, 4 порта FXO, 4 интерфейса 10/100 BASE-T

Общая информация

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра helpdesk.qtech.ru.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 269-08-81

Центральный офис +7 (495) 477-81-18

Электронная версия документа

Дата публикации: 31.07.2024



https://files.qtech.ru/upload/voip/QVI-2108-FXSO/QVI-2108-FXSO_datasheet.pdf