



Компактный медиаконвертер 1000 Мбит/с

QMC-1203

Оглавление

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	3
1.1. Ключевые особенности:	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
3. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА	5

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Миниатюрный гигабитный медиаконвертер служит для преобразования интерфейсов «оптический кабель – витая пара». Устройство поддерживает автовыбор MDI-MDIX и контроль потока для дуплексного и полудуплексного режимов. В нижней части корпуса предусмотрен переключатель для выбора режима работы медиаконвертера.

1.1. Ключевые особенности:

- ❖ Преобразование интерфейса 10/100/1000Base-TX UTP в оптический интерфейс 1000Base-FX
- ❖ Поддержка разъёмов SC, LC, BiDi и т.д.
- ❖ Поддержка стандартов IEEE802.3U, IEEE802.3z, 1000Base-TX/FX

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none">❖ 10/100/1000 Мбит/с (IEEE802.3U IEEE802.3z 1000Base-Tx)❖ 1000 Мбит/с (1000Base-FX)
Питание	Входное напряжение: 5 – 12 В постоянного тока (DC) Энергопотребление: до 3 Вт
Корпус	Металлический Размеры: 60 * 20 * 90 мм (без учета SFP) Масса: 150 г
Температура и влажность	Температура при работе: 0 – 40°C Температура при хранении: -20 – 85°C Влажность при работе: до 90% (без конденсации)

3. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Описание
QMC-1203-SC850MM0,5	Неуправляемый медиаконвертер 10/100/1000, SC, 850нм, многомод, 550м
QMC-1203-SC1310SM40	Неуправляемый медиаконвертер 10/100/1000, SC, 1310нм, одномод, 40км
QMC-1203-SC1550SM60	Неуправляемый медиаконвертер 10/100/1000, SC, 1550нм, одномод, 60км
QMC-1203-SC1550SM80	Неуправляемый медиаконвертер 10/100/1000, SC, 1550нм, одномод, 80км
QMC-1203-SCBIDI31/55SM2	Неуправляемый медиаконвертер 10/100/1000, SC, BIDI 1310/1550нм, многомод, 2км
QMC-1203-SCBIDI55/31SM2	Неуправляемый медиаконвертер 10/100/1000, SC, BIDI 1550/1310нм, многомод, 2км
QMC-1203-SCBIDI31/55SM20	Неуправляемый медиаконвертер 10/100/1000, SC, BIDI 1310/1550нм, одномод, 20км
QMC-1203-SCBIDI55/31SM20	Неуправляемый медиаконвертер 10/100/1000, SC, BIDI 1550/1310нм, одномод, 20км
QMC-1203-SCBIDI31/55SM30	Неуправляемый медиаконвертер 10/100/1000, SC, BIDI 1310/1550нм, одномод, 30км

QMC-1203-SCBIDI55/31SM30	Неуправляемый медиаконвертер 10/100/1000, SC, BIDI 1550/1310нм, одномод, 30км
QMC-1203-SCBIDI49/55SM40	Неуправляемый медиаконвертер 10/100/1000, SC, BIDI 1490/1550нм, одномод, 40км
QMC-1203-SCBIDI55/49SM40	Неуправляемый медиаконвертер 10/100/1000, SC, BIDI 1550/1490нм, одномод, 40км
QMC-1203-SCBIDI49/55SM80	Неуправляемый медиаконвертер 10/100/1000, SC, BIDI 1490/1550нм, одномод, 80км
QMC-1203-SCBIDI55/49SM80	Неуправляемый медиаконвертер 10/100/1000, SC, BIDI 1550/1490нм, одномод, 80км
QMC-1203-SFP	Неуправляемый медиаконвертер 10/100/1000, SFP
QMC-1203-SFP-I	Неуправляемый индустриальный медиаконвертер 10/100/1000, SFP
QMC-1203-OEO-SC31SM20/SC85MM0,5	Неуправляемый медиаконвертер 10/100/1000, SC конвертация: 1310нм, одномод, 20км / многомод 850нм, 0,5км
QMC-1203-OEO-SC31SM40/SC85MM0,5	Неуправляемый медиаконвертер 10/100/1000, SC конвертация: 1310нм, одномод, 40км / многомод 850нм, 0,5км