



IP-видеорегистратор

QVC-NVR-R104/8MP-4POE

Описание

Сетевой видеорегистратор 4-х каналный. Предназначен для построения систем охранного телевидения.

Возможности

- Подключение до 4-х IP-видеокамер
- Поддержка записи с разрешением 8 Мп (4K)
- 1×HDD до 10 ТБ
- Сжатие H.264/H.264+/H.265/H.265+
- Встроенный 4-х портовый POE-коммутатор

Технические характеристики

Модель	QVC-NVR-R104/8MP-4POE
Аудио и видео	
Количество IP-каналов	4
Аудио	1 вых.
Отображение	
Интерфейсы	1 HDMI, 1 VGA

Модель	QVC-NVR-R104/8MP-4POE
Разрешение видеовыхода	VGA: 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080; HDMI 1: 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160/EDID;
Декодирование	4K: 45 к/с 4 Мп: 90 к/с 2 Мп: 180 к/с
Раскладка окон	1/4
Отображение в окне	Название камеры, время, закрытие объектива, обнаружение движения, запись
Запись	
Сжатие	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Аудиокодек	G.711A/G.711U
Разрешение	8 Мп/5 Мп/3 Мп/1080P/960P/720P
Входящий битрейт	50 Мбит/с
Исходящий битрейт	64 Мбит/с
Режим записи	Вручную, по расписанию (обычный, непрерывный режим), по движению, ИИ, стоп
Продолжительность записи	1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 с, постзапись: 10~300 с
События и тревога	
Действия при событии	Запись, PTZ-управление, запуск обхода, снимок и вывод информации на монитор
Видеодетекция	Обнаружение движения, зоны: 396 (22×18) и закрытие объектива
Тревожные входы	4
Тревожные выходы	1

Модель	QVC-NVR-R104/8MP-4POE
Видеоаналитика	
Распознавание лиц	Да
Защита периметра	Да
Воспроизведение и резервное копирование	
Синхронизация воспроизведения	1/4
Режимы поиска	По времени/дате, ИИ, по обнаружению движения и посекундный поиск (с точностью до секунды)
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, выбор следующей/предыдущей камеры, на весь экран, цифровое увеличение
Резервное копирование	Через USB/по сети
Сеть	
Интерфейс	1 порт RJ-45 (10/100 Мбит/с)
POE-интерфейс	4 порта RJ-45 (10/100 Мбит/с)
Сетевые протоколы	rtsp, upnp, ddns, dhcp, udp, tcp, ftp, http, https
Максимальное число подключений	32 пользователей
Мобильные платформы	iOS, Android
Программное обеспечение	Windows (QTECH P2P)
Совместимость	ONVIF
Хранение	
Внутренний жесткий диск	1 порт SATA III, емкость до 10 ТБ
eSATA	1

Модель	QVC-NVR-R104/8MP-4POE
Дополнительные интерфейсы	
USB	2 порта (1 на задней панели USB2.0x1; 1 на передней панели USB2.0)
RS232	Нет
RS485	Да
Питание	
Тип питания	DC 48 В/1,2 А
Макс. потребляемая мощность	5 Вт
Эксплуатация	
Рабочая температура, °C	От –10 до +50
Ширина, мм	300
Длина, мм	227
Высота, мм	53
Вес, кг	2

Информация для заказа

Модель	Описание
QVC-NVR-R104/8MP-4POE	IP-видеорегистратор 4-х каналный с POE. Входящий поток на запись: до 50 Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.264/H.264+/H.265/H.265+; Запись: разрешение до 4K; HDD: 1 SATA3 до 10 ТБ; Декодирование: 2 кн.×4K/4 кн. - 1080P@25 к/с; Выходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100 Мбит/с. POE 4 порта. USB: 2 порта 2.0; P2P, ONVIF; Моб.ОС: iOS, Android; Питание: DC 48 В/5 Вт

Общая информация

Замечания и предложения

Мы всегда стремимся улучшить нашу документацию и помочь вам работать лучше, поэтому мы хотим услышать вас. Мы всегда рады обратной связи, в особенности:

- ошибки в содержании, непонятные или противоречащие места в тексте;
- идеи по улучшению документации, чтобы находить информацию быстрее;
- неработающие ссылки и замечания к навигации по документу.

Если вы хотите написать нам по поводу данного документа, то используйте, пожалуйста, форму обратной связи на сайте qtech.ru.

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» → «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» → «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра helpdesk.qtech.ru.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 269-08-81

Центральный офис +7 (495) 477-81-18

Электронная версия документа

Дата публикации: 26.02.2024



https://files.qtech.ru/upload/cameras/QVC-NVR-R104_8MP-4POE/QVC-NVR-R104_8MP-4POE_datasheet.pdf