



Датчик окружающей среды

QPS-OL-KL1

Описание

Датчик окружающей среды QPS-OL-KL1 предназначен для измерения температуры и влажности при эксплуатации источников бесперебойного питания. Предназначен для совместного использования с платами сетевого управления (ПСУ) QPS-OL-SP (подключается по USB).

Основные функции

- Измерение температуры в диапазоне от минус 40 °С до плюс 80 °С
- Измерение влажности в диапазоне от 0 % до 100 %

Технические характеристики

Модель	QPS-OL-KL1
Основные характеристики	
Габариты	60×26×15 мм
Крепление	Под винт
Длина USB-кабеля	150 см
Питание	DC 5 В от USB
Потребляемая мощность	Не более 0,5 Вт

Модель	QPS-OL-KL1
Измерение температуры	
Диапазон	-40 °C – +80 °C
Точность	0,4 °C
Частота измерений	1 раз в секунду
Измерение влажности	
Наименование параметра	Значение
Диапазон	0 % – 100 %
Точность	2 % (в диапазоне 10 % – 80 %), 3 % (в диапазоне 0 % – 100 %)
Частота измерений	1 раз в секунду

Информация для заказа

Модель	Описание
QPS-OL-KL1	Датчик окружающей среды предназначен для измерения температуры и влажности при эксплуатации ИБП. Предназначен для совместного использования с платами сетевого управления QPS-OL-SP (подключается по USB)

Общая информация

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» → «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» → «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра helpdesk.qtech.ru.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 269-08-81

Центральный офис +7 (495) 477-81-18

Электронная версия документа

Дата публикации: 02.09.2024



https://files.qtech.ru/upload/ups/QPS-OL-KL1_datasheet.pdf